




Centralino DC senza bobina di sgancio, 2 stringhe in ingresso, 2 uscite MPPT, 1000 V

| | |
|--|--------------------------|
| Serie | ISB |
| Codice | ISB22CSSN00001 |
| Sigla | ISB22CSSN00001 |
| CIRCUITO DC | |
| Codice doganale | 85372091 |
| Numero di stringhe in ingresso | 2 |
| Numero di uscite MPPT | 2 |
| Tensione max. in ingresso | 1000 (V) |
| Corrente max. di stringa in ingresso | 16 (A) |
| Corrente max. di uscita MPPT | 16 (A) |
| Sezionatore sotto carico | 2 |
| Fusibili | |
| Dotato di portafusibili | Si |
| Scaricatore | |
| Tensione nominale Un | 1000 (V) |
| Livello di protezione Up | 3000 (V) |
| Corrente impulsiva di scarica 8/20 In | 20 (kA) |
| Connessione ingresso | Connettori Cabur Linea 4 |
| Connessione uscita | Connettori Cabur Linea 4 |
| DATI GENERALI | |
| Grado di protezione | IP65 |
| Dimensioni (compreso ingombro dei connettori) | 295x495x130 (mm) |
| Conformità norme / guide | CEI EN 61439-2 |



* Sino a 2 ingressi DC dal campo fotovoltaico* Sino a 2 uscite DC verso l'inverter* Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4* Possibilità di gestire fino a 2 MPPT* Limitatori di sovratensione DC* Dotati di portafusibile sul circuito positivo* Per impianti a 1000V* Con fusibile sul positivo delle stringhe* Conformi alla normativa CEI EN 61439-2
1 (1) I nostri quadri sono forniti senza fusibili, è a cura del cliente la scelta della taglia opportuna

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino DC senza bobina di sgancio, 2 stringhe in ingresso, 2 uscite MPPT, 1000 V